

61.149.221.103-CL22R说明书-A1
说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折5折再4折/*



FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

CL22R

COMPACT
MULTIFUNCTIONAL
ATMOSPHERE
LANTERN



500 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT



200 HOURS MAXIMUM
RUNTIME

⚠ WARNING

- Do place this lantern out of the reach of children!
- Do NOT shine the lantern directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place lantern near flammable objects as high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
- Do NOT use the lantern in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the headlamp or internal battery fails!
- This lantern will accumulate a lot of heat while operating, resulting in a high temperature of the lantern outer case. Pay close attention to the thermal condition of the lantern to avoid burns.
- Turn off the lantern to prevent the lantern from overheating during storage or transportation.
- The LEDs of this lantern are not replaceable, so the whole lantern will need to be replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX CL22R CAMPING LANTERN

- 500 Lumens max combined output.
- Utilizes one COB, one Redslight SC1818C cold white LED, and twelve WS2812B-3535 LEDs; with a lifespan of 50,000 hours each.
- 360° lighting mode has a max beam diameter of 20 meters, while Down light mode has a max beam distance of 80 meters. Both modes can be used together.
- White and red light sources for various lighting demands.
- Bottom colorful atmosphere lights create a romantic ambience.
- Powered by a built-in 2600mAh battery.
- Universal USB Type-C charging port and battery level indication.
- Rotary switch and electronic switch for easy and fast operation.
- Built-in hanging loop and included double snap hook allow for easy carry and hanging.
- Size: 1.50" x 1.65" x 4.53"/38 x 42 x 115 mm.
- Weight: 4.76 oz/135 g.
- IP65-rated protection and 1.5 meters impact resistance.

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

With the lantern switched off, press and hold the top electronic switch for 0.5 seconds to turn on the lantern and enter the Scene mode. Press and hold the top electronic switch for 0.5 seconds again to turn off the lantern.

Rotate the rotary switch clockwise from the OFF state to enter the General

① USB Type-C charging

② Electronic switch + Rotary switch

④ Battery level indicators

③ Bottom colorful atmosphere lights

Rotate the rotary switch (clockwise)

Press and hold for 0.5s

GENERAL MODE

SCENE MODE

Rotate the rotary switch (counterclockwise)

OFF

360° lighting

Combined lighting

Red flashing

Red constant-on

Colors jumping

Colors morphing

Down light

Single click

Press and hold for 0.5s

Output: %

Runtime: Hours

500 lm(Combined light):4h

10 lm(Combined light):85h

200 lm(360°light):10h12min

100 lm(360°light):18h

5 lm(360°light):160h

300 lm(Down light):7h15min

150 lm(Down light):11h10min

5 lm(Down light):200h

10 lm(Red constant-on):50h

5 lm(Red light flash):100h

TECHNICAL PARAMETERS

MODE	GENERAL MODE						SCENE MODE					
	360°			DOWN			COMBINED		RED		COLORS	
	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	LOW	CONSTANT-ON	FLASHING	JUMPING	MORPHING
☀ OUTPUT	200 lumens	100 lumens	5 lumens	300 lumens	150 lumens	5 lumens	500 lumens	10 lumens	10 lumens	5 lumens	17 lumens	17 lumens
⌚ RUNTIME	10 hours 12 minutes	18 hours	160 hours	7 hours 15 minutes	11 hours 10 minutes	200 hours	4 hours*	85 hours	50 hours	100 hours	/	/
➡ BEAM DIAMETER	20 meters											
◀ DISTANCE	80 meters											
⬇ IMPACT RESISTANCE	1.5 meters											
💧 WATERPROOF	IP65											

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one built-in 2600mAh battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and usage duration.

The brightness level of 360° lighting mode, Down light mode, and Combined lighting mode utilize stepless brightness regulation. Technical parameters only indicate these three modes' runtime at max, med, and min outputs.

The Beam Diameter is the max beam diameter of 360° lighting mode, and the Distance is the max beam distance of Down light mode.

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the built-in temperature protection mechanism.

mode and rotate the rotary switch counterclockwise to the OFF state to turn off the lantern.

CHARGING

1. Open the anti-dust cover to reveal the USB Type-C charging port and connect the USB Type-C socket of the charging cable to the lantern.

2. When charging, the charging indicators will flash from left to right to display the charging status.

3. The four indicators will be constant-on after charging is completed.

Note:

1. The lantern can be operated while charging and the actual max output of the 360° lighting mode is limited to 100 lumens.

2. The normal charging time of the lantern is approximately 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V/1 A or higher power charging adapter.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover to maintain the dustproof and waterproof ability.

BATTERY LEVEL INDICATION

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

FC

CE



61.149.221.103-A1-20240621

Each time the lantern is turned on, the indicator(s) will show the battery level and will last for 3 seconds. With the lantern switched off, single click the top electronic switch to check the battery level and the indicator(s) will last for 3 seconds.

Four lights on: 100% - 80%

Three lights on: 80% - 60%

Two lights on: 60% - 40%

One light on: 40% - 20%

One light flashes: 20% - 1%

LOW VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, one of the battery level indicators constantly blinks to remind you to timely recharge the battery. To ensure normal use, the lantern will not turn off automatically and will work till the battery level runs out.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed parts in lantern can cause damage to the lantern and will void the warranty.
- Fully charge the lantern in time to ensure normal function the next time it is needed.
- Recharge a stored lantern every three months to maintain optimum performance of the battery.
- The lantern may flicker, shine intermittently or even fail to illuminate due to poor battery level. Please recharge the lantern.
- If this method doesn't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix CL22R camping lantern, USB Type-C charging cable, Double snap hook, User manual, Warranty card

⚠ 警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机，以防止灯具温度过高引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源至其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX CL22R说明书

- 360°照明+定向下照明组合最高亮度500流明；
- 使用COB灯板，一颗Redslight SC1818C 冷白光LED、十二颗WS2812B-3535 LED，寿命50000小时；
- 360°照明模式最大照射范围20米，定向下照明模式最远射程80米，两种模式可同时开启，满足各种照明需求；
- 红白双色，满足不同应用场景；
- 底部RGB多色光，彩光悦动跳变+循环跑马灯，营造浪漫温馨氛围；
- 采用1节2600mAh的内置电池供电；
- Type-C标准接口充电，四颗电量指示灯提供电量查看、电量提醒功能；
- 旋钮+按钮组合开关，操作便捷，使用高效；
- 采用顶部挂环+开合式8字形挂扣，方便携带与悬挂；
- 尺寸：38 x 42 x 115 毫米；
- 重量：135克（含电池）；
- IP65级防尘防水、1.5米抗跌落。

操作说明

开机/关机

关机状态下，长按按钮0.5秒进入情景模式，长按按钮0.5秒关机。

任意状态下，从 OFF 位置顺时针旋转旋钮进入照明模式，逆时针旋至 OFF 位置关机。

模式/档位切换

照明模式下，单击顶部按钮，即可按360°照明模式→定向下照明模式→双重照明模式（360°+定向下照明）循环切换；三种模式均为无极调光，

技术参数

模式	照明模式						情景模式					
	360°			定向下			双重照明		红光		多色光	
	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	低亮档	常亮	闪烁	跳变	跑马
☀ 亮度	200流明 (2.4瓦)	100流明 (1.2瓦)	5流明 (0.04瓦)	300流明 (2.4瓦)	150流明 (1.2瓦)	5流明 (0.04瓦)	500流明 (5瓦)	10流明 (0.08瓦)	10流明 (0.35瓦)	5流明 (0.18瓦)	17流明 (0.8瓦)	17流明 (0.65瓦)
⌚ 续航时间	10小时 12分钟	18小时	160小时	7小时 15分钟	11小时 10分钟	200小时	4小时*	85小时	50小时	100小时	/	/
➡ 照明范围	20米											
◀ 射程	80米											
⬇ 跌落落高度	1.5米											
💧 防水等级	IP65											

注：上述参数为使用1节内置2600mAh电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着使用时间和使用环境的变化而波动。

360°照明模式，定向下照明模式，双重照明模式均为无极调光，该表仅展示最高亮度、中间亮度及最低亮度及其续航时间。

照射范围为360°照明模式的最大照射范围，射程为定向下照明模式的最远射程。

*高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

顺时针旋转旋钮增加亮度，逆时针旋转旋钮降低亮度。

情景模式下，单击顶部按钮，即可按红光常亮档→红光闪烁档→多色光跳变档→多色光跑马档循环切换。

智能记忆

照明模式下，灯具会自动记忆上次使用的模式，每次关机后再开机，仍按照上次关机前的模式点亮。

情景模式下，灯具会自动记忆上次使用的档位，每次关机后再开机，仍按照上次关机前的档位点亮。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：

1、打开营地灯的防尘盖，将充电线的Type-C端口插入营地灯的充电接口；

2、营地灯接收到充电信息后，电量指示灯将会开始从左向右以递增的方式循环点亮，表示已经开始充电；

2颗常亮：剩余电量约40%-60%

1颗常亮：剩余电量约20%-40%

1颗闪烁：剩余电量低于20%

智能温控

灯具长时间工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当检测到温度大于等于50°C，则每隔1秒会慢慢递减亮度；检测到温度小于50°C时，则每隔1秒会慢慢递增亮度。

低压警示

当电量过低时，1颗电量指示灯闪烁，提示尽快充电。同时为了保证用户的正常使用，灯具不会主动关机，将会以这样的提示方式一直持续工作至电池电量彻底耗尽为止。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 如果电池电量过低，请及时充满电，保证下次能正常使用。
- 灯具长时间不使用时，请每三个月充电一次，以有效保护电池，延长使用寿命。
- 当灯具出现异常的闪烁或无法点亮的时候，可能的原因：电池电量不足。
- 解决方案：充电后使用。
- 如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

CL22R露营灯、USB Type-C充电线、8字形挂扣、说明书、保修卡

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
- NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen, die hohe Temperatur der Laterne könnten diese entzünden!
- NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Laterne mit dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Laterne selbst zu lebensgefährlichen Verletzungen führen)!
- Während des Betriebs entwickelt die Laterne viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist. Vorsicht vor Verbrennungen!
- Die Laterne ausschalten, um ein versehentliches Einschalten und damit verbundenen Erwärmung/Überhitzung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Die LEDs der Laterne können nicht ausgetauscht werden; falls eine LED aus, dann muss die komplette Laterne ersetzt werden.

(DEUTSCH) CAMPING-LATERNE FENIX CL22R

- Max. 500 lm mit der kombinierten Ausgangsleistung.
- Ausgestattet mit einer COB, einer Redslight SC1818C Kaltweiß-LED und zwölf WS2812B-3535 LEDs; mit einer Leuchtdauer von jeweils 50.000 Stunden.
- Der 360°-Modus hat eine max. Ausleuchtung von 20m Durchmesser, der Down-Modus eine max. Reichweite von 80m. Beide Modi können gleichzeitig verwendet werden.
- Weißes und rotes Licht für unterschiedlichste Ansprüche.
- Die im Boden angebrachten Farbwchsel-LEDs sorgen für eine romantische Stimmung.
- Betrieben mit einem eingebauten 2600mAh-Akku.
- USB-C-Ladeanschluss und Akku-Ladestandskontrolle.
- Drehregler und Taster für schnellen und einfachen Gebrauch.
- Integrierte Öse und ein beidseitig zu öffnender Karabiner ermöglichen einen einfachen Transport und Aufhängen.
- Größe: 38 x 42 x 115 mm.
- Gewicht: 135 g.
- Schutzklasse IP65 und 1,5m Fallhöhe.

BEDIENUNGSANLEITUNG

An/aus

Im ausgeschalteten Zustand, den Taster 0,5 Sekunden gedrückt halten, um die Laterne einzuschalten und in den Szenenmodus zu gelangen. Zum Ausschalten der Laterne den Taster erneut für 0,5 Sekunden gedrückt halten.

Den Drehregler im Uhrzeigersinn drehen, um in den Haupt-Modus zu

TECHNISCHE DATEN

MODUS	HAUPT-MODUS						SZENEN-MODUS					
	360°			DOWN			KOMBINIERT		ROT		FARBWECHSEL	
	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	HOCH	NIEDRIG	LEUCHTEND	BLINKEND	SCHNELL	FLIEßEND
☀ AUSGANGSLEISTUNG	200 lm	100 lm	5 lm	300 lm	150 lm	5 lm	500 lm	10 lm	10 lm	5 lm	17 lm	17 lm
⌚ LAUFZEIT	10 Std. 12 Min.	18 Std.	160 Std.	7 Std. 15 Min.	11 Std. 10 Min.	200 Std.	4 Std.*	85 Std.	50 Std.	100 Std.	/	/
➡ MAX. AUSLEUCHTUNG 360°-MODUS	20 m											
◀ MAX. REICHWEITE DOWN-MODUS	80 m											
⬇ FALLHÖHE	1,5 m											
💧 WASSERDICHTIGKEIT	IP65											

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden mit dem eingebauten 2600mAh-Akku bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Je nach Arbeitsumgebung und Nutzungsdauer können die tatsächlichen Werte abweichen.

Die Regulierung der Ausgangsleistung der Modi 360°, Down, und Kombiniert erfolgt stufenlos. Die technischen Daten geben die Werte in der höchsten, mittleren und niedrigsten Leistung in den drei Modi wieder.

*Die Leistung in der Stufe Hoch wird als Gesamtaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

gelangen und entgegen des Uhrzeigersinns auf OFF drehen, um die Laterne auszuschalten.

LADEN

1. Die Staubschutzkappe entfernen, um den USB-Ladeanschluss freizulegen. Den USB-C-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss der Laterne stecken.

2. Während des Ladevorgangs blinken die Lade-Kontroll-LEDs von links nach rechts, um den Fortschritt des Ladens zu signalisieren.

3. Die vier Kontroll-LEDs leuchten nach Abschluss des Ladevorgangs permanent.

Hinweis:

1. Die Laterne kann während des Ladevorgangs genutzt werden, allerdings ist die Ausgangsleistung im 360°-Modus auf 100lm beschränkt.

2. Die normale Ladedauer mit einem 5V/1A-Ladegerät(oder stärker) beträgt ungefähr 3 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“.

3. Nach Beendigung des Ladevorgangs sicherstellen, dass die Staubschutzkappe richtig verschlossen ist, um die Staub- und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Beim Einschalten der Laterne zeigen die Kontroll-LEDs für 3 Sekunden den Ladezustand des Akkus an. Ist die Laterne ausgeschaltet, so genügt ein Klick auf den mittigen Taster, um den Ladezustand für 3 Sekunden angezeigt zu bekommen.

Vier leuchtende LEDs: 100% - 80%

Drei leuchtende LEDs: 80% - 60%

Zwei leuchtende LEDs: 60% - 40%

Eine leuchtende LED: 40% - 20%

Eine blinkende LED: 20% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Laterne entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wärme, besonders bei längerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 50°C oder höher erreicht wird, regelt die Laterne automatisch einige Lumen runter, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 50°C fällt, schaltet die Lampe automatisch in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

WARNUNG BEI ZU GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung für die gerade genutzte Ausgangsleistung nicht mehr ausreicht, blinkt eine der Ladekontroll-LEDs, um an das Laden des Akkus zu erinnern. Um einen weiteren Gebrauch zu gewährleisten schaltet sich die Laterne nicht aus, sondern blinkt bis der Akku vollständig entladen ist.

GEBRAUCH UND PFLEGE

- Öffnen des versiegelten Komponenten kann zu Schäden an der Laterne führen und die Garantie erlischt.
- Die Laterne rechtzeitig vor dem nächsten Gebrauch aufladen, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.
- Die Laterne alle drei Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus zu gewährleisten.
- Aufgrund eines niedrigen Akku-Lade-Stands könnte die Laterne flickern, die Helligkeit schwanken oder nicht an gehen. Dann die Laterne aufladen.
- Wenn dies nicht funktioniert, den autorisierten Fachhändler kontaktieren.

INHALT

Camping-Laterne Fenix CL22R, USB-C-Ladekabel, doppelseitig zu öffnender Karabiner, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⚠ AVVERTENZE

- Tenere questa lanterna fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare di puntare la lanterna direttamente negli occhi di qualcuno.
- Non posizionare la lanterna vicino a materiali infiammabili, poiché le alte temperature potrebbero causare il surriscaldamento e causare incendi.
- Non utilizzare la lanterna in modi non appropriati, come ad esempio metterla in bocca, poiché ciò potrebbe provocare gravi lesioni personali o la morte in caso di guasto della lanterna o della batteria interna.
- Durante il funzionamento, questa lanterna accumulerà una considerevole quantità di calore, causando un aumento della temperatura dell'involucro. Fare molta attenzione per evitare ustioni.
- Spegnerla la lanterna per evitare l'attivazione surriscaldamento lo stoccaggio o il trasporto.
- I LED di questa lanterna non sono sostituibili; quindi, l'intera lanterna dovrà essere sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine della sua durata utile.

(ITALIANO) LANTERNA DA CAMPEGGIO FENIX CL22R

- Potenza combinata massima di 500 lumen.
- Utilizza un COB, un LED bianco freddo Redslight SC1818C e dodici LED WS2812B-3535; con una durata di 50.000 ore ciascuno.
- La modalità di illuminazione a 360° ha un diametro massimo del raggio di 20 metri, mentre la modalità Luce verso il basso ha una distanza massima del raggio di 80 metri. Entrambe le modalità possono essere utilizzate insieme.
- Sorgenti di luce bianca e rossa per varie esigenze di illuminazione.
- Le luci dell'atmosfera colorata sul fondo creano un'atmosfera romantica.
- Alimentato da una batteria integrata da 2600 mAh.
- Porta di ricarica USB universale di tipo C e indicazione del livello della batteria.
- Interruttore rotante e interruttore elettronico per un funzionamento facile e veloce.
- Il passante per appendere integrato e la doppia moschettone inclusa consentono un facile trasporto e sospensione.
- Dimensioni: 38 x 42 x 115 mm.
- Peso: 135 g.
- Protezione IP65 e resistenza agli urti di 1,5 metri.

ISTRUZIONI PER L'USO

On/off

Con la lanterna spenta, tieni premuto l'interruttore elettronico superiore per 0,5 secondi per accendere la lanterna ed accedere alla modalità Scena. Tenere nuovamente premuto l'interruttore elettronico superiore per 0,5 secondi per spegnere la lanterna.

Ruotare il selettore in senso orario dallo stato OFF per accedere

PARAMETRI TECNICI

MODALITÀ	MODALITÀ GENERALE						MODALITÀ SCENA					
	360°			DOWN			ILLUMINAZIONE COMBINATA		ROSSO		DI COLORI	
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	COSTANTE	LAMPEGGIANTE	SALTO	MORPHING
☀ LUZE	200 lumen	100 lumen	5 lumen	300 lumen	150 lumen	5 lumen	500 lumen	10 lumen	10 lumen	5 lumen	17 lumen	17 lumen
⌚ DURATA	10 ore 12 minuti	18 ore	160 ore	7 ore 15 minuti	11 ore 10 minuti	200 ore	4 ore*	85 ore	50 ore	100 ore	/	/
➡ DIAMETRO DEL FASCIO	20 metri											
◀ DISTANZA	80 metri											
⬇ RESISTENZA ALL'IMPATTO	1,5 metri											
💧 SOMMERGIBILE	IP65											

Note: Le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i test di laboratorio utilizzando una batteria integrata da 2600 mAh a una temperatura di 21±3°C e un'umidità del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla durata di utilizzo.

Il livello di luminosità della modalità illuminazione a 360°, della modalità Luce, e della modalità illuminazione combinata verso il basso utilizzano una regolazione continua della luminosità. I parametri tecnici indicano solo il tempo di esecuzione di queste tre modalità alle uscite max, med e min.

Il diametro del Fascio è il diametro massimo del raggio della modalità di illuminazione a 360° e la distanza è la distanza massima del raggio della modalità Luce verso il basso.

*L'output elevato viene misurato nel tempo totale di funzionamento, incluso l'output a livelli ridotti grazie al meccanismo di protezione della temperatura integrato.

alla modalità Generale e ruotare il selettore in senso antiorario sullo stato OFF per spegnere la lanterna.

RICARICA

1. Aprire il coperchio antipolvere per rivelare la porta di ricarica USB Type-C e collegare la presa USB Type-C del cavo di ricarica alla lanterna.

2. Durante la ricarica, gli indicatori di carica lampeggeranno da sinistra a destra per visualizzare lo stato di carica.

3. I quattro indicatori rimarranno costantemente accesi una volta completata la ricarica.

Note:

1. La lanterna può essere utilizzata durante la ricarica e la potenza massima effettiva della modalità di illuminazione a 360° è limitata a 100 lumen.

2. Il normale tempo di ricarica è di circa 3 ore da batteria completamente scarica a completamente carica utilizzando un adattatore di ricarica da 5 V/1 A o superiore.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per mantenere la capacità di protezione contro la polvere e l'acqua.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la lanterna viene accesa, gli indicatori a LED mostreranno il livello della batteria e rimarranno accesi per 3 secondi. Con la lanterna spenta, fare clic una volta sull'interruttore elettronico superiore per controllare il livello di carica della batteria e gli indicatori rimarranno accesi per 3 secondi.

Quattro luci accese: 100% - 80%

Tre luci accese: 80% - 60%

Due luci accese: 60% - 40%

Una luce accesa: 40% - 20%

Una luce lampeggiante: 20% - 1%

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La Lanterna accumulerà molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati per periodi prolungati. Quando la lanterna raggiunge una temperatura di 50°C o superiore, l'output verrà ridotto automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scenderà sotto i 50°C, la lanterna richiamerà gradualmente il livello di uscita preimpostato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, uno degli indicatori del livello della batteria lampeggia costantemente per ricordarti di ricaricare tempestivamente la batteria. Per garantire un utilizzo normale, la lanterna non si spegnerà automaticamente e funzionerà fino all'esaurimento della batteria.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio delle parti sigillate nella lanterna può causare danni alla lanterna e invalidare la garanzia.
- Caricare completamente la lanterna in tempo per garantire il normale funzionamento la prossima volta che sarà necessaria.
- Ricaricare una lanterna che non viene utilizzata per molto tempo ogni tre mesi per mantenere prestazioni ottimali della batteria.
- La luce della lanterna potrebbe tremolare, accendersi in maniera intermittente o addirittura non accendersi proprio a causa dello scarso livello di carica della batteria. Si prega di ricaricare la lanterna.
- Se questo metodo non funziona, contattare il proprio distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lanterna da campeggio Fenix CL22R, cavo di ricarica USB Type-C, doppio moschettone, manuale utente, certificato di garanzia

</