

61.133.291.118-CL26R Pro说明书
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/*A2

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES
MULTIFUNCTIONAL PORTABLE CAMPING LANTERN
CL26R Pro
650 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
408 HOURS MAXIMUM RUNTIME

WARNING
DO NOT place this lantern out of the reach of children!
DO NOT shine the lantern directly into the eyes of anyone!
DO NOT place light head near flammable objects as high temperatures can cause objects to overheat and become flammable!

(ENGLISH)FENIX CL26R Pro CAMPING LANTERN
650 Lumen maximum combined output, 15 meters maximum beam diameter.
Uses seven groups of high-quality LEDs; with a lifespan of 50,000 hours.
Powered by a single Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery, The Fenix ARB-L18 series battery can also be used when combined with the ALF-18 battery holder.

OPERATING INSTRUCTIONS
On/off
When the lantern switched off, rotate the toggle switch to any output to turn on the lantern or press and hold the switch to turn on the lantern.

Mode switching
Mode A is 360° all-around light mode, Mode B is Down light mode.
When the lantern switched off, rotate the toggle switch clockwise to turn on the lantern and enter Mode A.

警告
请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

(中文) FENIX CL26R Pro营地灯
最高亮度650流明，最大照射范围15米
使用可充电锂电池，寿命50000小时
标配1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0电池，搭配ALF-18电池架可兼容使用Fenix ARB-L18系列电池

技术参数
高亮档 中亮档 低亮档 侧向档 定向1 定向2 定向3 红光 红闪
亮度 500流明(6.5瓦) 200流明(2.5瓦) 50流明(0.6瓦) 25流明(0.3瓦) 5流明(0.05瓦) 50流明(0.5瓦) 150流明(2.5瓦) 3流明(0.12瓦) 3流明(0.12瓦)

TECHNISCHE DATEN
AUSGANGSLEISTUNG 500 lm 200 lm 50 lm 25 lm 5 lm 50 lm 150 lm 3 lm 3 lm
LAUFZEIT 10 Std. 13 Std. 40 Std. 67 Std. 408 Std. 58 Std. 15 Std. 125 Std. 240 Std.
REICHWEITE 15 m
FALLHÖHE 1 m
WASSERDICHT IP66

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS
Bezeichnung Type Spannung Verwendung
Fenix ARB-L21-5000 Serie 21700 3.6 V empfohlen ✓ ✓
Fenix ARB-L18 Serie 18650 3.6 V möglich* ✓
Li-Ionen-Akku 21700 3.6 V Achtung** 1
Li-Ionen-Akku 18650 3.6 V verboten! X

PARAMETRI TECNICI
ALTA MEDIA BASSA FRONTALE DOWN 1 DOWN 2 DOWN 3 LUCE ROSSA FLASH ROSSA
OUTPUT 500 lumen 200 lumen 50 lumen 25 lumen 5 lumen 50 lumen 150 lumen 3 lumen 3 lumen
DURATA 10 ore 13 ore 40 ore 67 ore 408 ore 58 ore 15 ore 125 ore 240 ore

ISTRUZIONI
Mantenere questa lanterna fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della lanterna direttamente negli occhi!
NON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore indicherà il livello della batteria e durerà per 5 secondi.
La batteria (gli indicatori di stato della batteria rimarranno accesi per 5 secondi, Quattro luci accese: 100% - 80%
Tre luci accese: 80% - 60%
Due luci accese: 60% - 40%
Una luce accesa: 40% - 20%
Una luce lampeggiante: 20% - 1%

AVVERTENZE
Mantenere questa lanterna fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della lanterna direttamente negli occhi!
NON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

TECHNICAL PARAMETERS
HIGH MED LOW FRONT DOWN 1 DOWN 2 DOWN 3 RED LIGHT RED FLASH
OUTPUT 500 lumens 200 lumens 50 lumens 25 lumens 5 lumens 50 lumens 150 lumens 3 lumens 3 lumens
RUNTIME 10 hours 13 hours 40 hours 67 hours 408 hours 58 hours 15 hours 125 hours 240 hours
BEAM DIAMETER 15 meters
IMPACT RESISTANCE 1 meter
WATERPROOF IP66

BATTERY SPECIFICATIONS
Type Dimensions Nominal Voltage Usability
Fenix ARB-L21-5000 series 21700 3.6 V Recommended ✓ ✓
Fenix ARB-L18 series 18650 3.6 V Usable* ✓ ✓
Rechargeable battery (Li-Ion) 21700 3.6 V Caution** 1
Rechargeable battery (Li-Ion) 18650 3.6 V Banned X

警告
Fenix ARB-L18 series battery must be combined with a Fenix ALF-18 battery holder while using.
**21700 Li-Ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care.
Only using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; cell damage or short circuiting are considered user induced damage and are not covered by any warranty or liability.

BATTERY REPLACEMENT
Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery, in temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%.
The high output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the built-in temperature protection mechanism.

技术参数
高亮档 中亮档 低亮档 侧向档 定向1 定向2 定向3 红光 红闪
亮度 500流明(6.5瓦) 200流明(2.5瓦) 50流明(0.6瓦) 25流明(0.3瓦) 5流明(0.05瓦) 50流明(0.5瓦) 150流明(2.5瓦) 3流明(0.12瓦) 3流明(0.12瓦)

充电/放电说明
充电时，应按下以下步骤进行：
1. 拉起营地灯的防尘帽，将充电线的USB Type-C端口插入营地灯的充电接口；
2. 当接口接收到充电信息后，电量指示灯将会开始从左右以递增的方式循环点亮，表示已经开始充电；

TECHNISCHE DATEN
AUSGANGSLEISTUNG 500 lm 200 lm 50 lm 25 lm 5 lm 50 lm 150 lm 3 lm 3 lm
LAUFZEIT 10 Std. 13 Std. 40 Std. 67 Std. 408 Std. 58 Std. 15 Std. 125 Std. 240 Std.
REICHWEITE 15 m
FALLHÖHE 1 m
WASSERDICHT IP66

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS
Bezeichnung Type Spannung Verwendung
Fenix ARB-L21-5000 Serie 21700 3.6 V empfohlen ✓ ✓
Fenix ARB-L18 Serie 18650 3.6 V möglich* ✓
Li-Ionen-Akku 21700 3.6 V Achtung** 1
Li-Ionen-Akku 18650 3.6 V verboten! X

PARAMETRI TECNICI
ALTA MEDIA BASSA FRONTALE DOWN 1 DOWN 2 DOWN 3 LUCE ROSSA FLASH ROSSA
OUTPUT 500 lumen 200 lumen 50 lumen 25 lumen 5 lumen 50 lumen 150 lumen 3 lumen 3 lumen
DURATA 10 ore 13 ore 40 ore 67 ore 408 ore 58 ore 15 ore 125 ore 240 ore

ISTRUZIONI
Mantenere questa lanterna fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della lanterna direttamente negli occhi!
NON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore indicherà il livello della batteria e durerà per 5 secondi.
La batteria (gli indicatori di stato della batteria rimarranno accesi per 5 secondi, Quattro luci accese: 100% - 80%
Tre luci accese: 80% - 60%
Due luci accese: 60% - 40%
Una luce accesa: 40% - 20%
Una luce lampeggiante: 20% - 1%

AVVERTENZE
Mantenere questa lanterna fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della lanterna direttamente negli occhi!
NON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

AVVERTENZE
Mantenere questa lanterna fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce della lanterna direttamente negli occhi!
NON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

BATTERY LEVEL INDICATION
Each time the light is turned on, the indicator(s) will indicate the battery level and last for 5 seconds.
Four lights on: 100% - 80%
Three lights on: 80% - 60%
Two lights on: 60% - 40%
One light on: 40% - 20%
One light flashes: 20% - 1%

LOW-VOLTAGE WARNING
When the voltage level drops below the preset level, one indicator flashes to remind you to recharge the battery.
Disassembling the sealed head can cause damage to the lantern and will void the warranty.

INCLUDED
Fenix CL26R Pro camping lantern, ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, Spare O-ring, User manual, Warranty card

智能温控
灯具长时间工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用寿命，当检测到温度大于等于48℃，则每隔0.5秒会慢慢递减亮度，检测到温度小于46℃时，则每隔0.5秒会慢慢递增亮度。

使用与维护
请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
如果电池电量过低，请及时充满电，保证下次正常使用。
长时间不用时，请每隔3个月充电一次，以有效保护电池，延长使用寿命。

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

警告
请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高燃烧物体引发危险！

